

Datenblatt für Artikel: SR3PDIPS08

PDU PRO kapcs., 24xkombó (C13, C15, C19, C21), 400V, 32A, RCM

Fázisonkénti mérés (az aljzatszintű mérés licenccel bővíthető), fázisonkénti hibaáram-felügyelet, aljzatonként kapcsolható kivitel, rögzítőkonzollal és csavarokkal együtt



SCHRACK-Info

- PDU PRO Switched RCM
- Metering per phase
- Can be upgraded to measuring per socket at any time via licence (SR3PAB0011, SR3PAB0012, SR3PAB0013)
- Residual Current Monitoring per phase, Typ B
- switchable sockets
- Input: 32 A / 400 V | 22 kW
- Supply cable: 3,0 m | 4 mm²
- with CEE plug 32 A red
- Output: 24x Combo C13/C15/C19/C21
- 6x hydraulic-magnetic circuit breakers 16 A
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, Reactive, apparent and active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller and power supply unit
- Integrated web server with web interface 1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
- Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
- 1x RJ45 interface for up to ten external sensors
- 1x USB-C port (USB 2.0)

- 2.4" TFT color display
- Incl. frames for color coding (blue, red)
- Incl. mounting brackets (L-shaped) </l

Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.838,70
Nettó szélesség (mm)	56,00
Nettó magasság (mm)	71,00
EAN-CODE	4057298230646
NETTÓ ÁR (Ft)	1.647.000,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Névleges feszültség	400V
Védettségi fokozat	IP20
Termék típusa	Switched
Number of sockets	24
Outlet type	24 x Combo Socket (C13/C15/C19/C21)
Névleges áram (A)	32
Phases per feed	3
Csatlakozás típusa	CEE 32 A red
Protocol	LDAP IPv6 IPv4 DNS SNMPv1 SSH HTTP SNMPv3 SNMPv2 NTP SSH2 DHCP ModBus /TCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog
Szerelés	Bracket (L-shape)

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

PDU PRO kapsz., 24xkombó (C13, C15, C19, C21), 400V, 32A, RCM

Fázisonkénti mérés (az aljzatszintű mérés licenccel bővíthető), fázisonkénti hibaáram-felügyelet, aljzatonként kapcsolható kivitel, SR3PDIPS08
rögzítőkonzollal és csavarokkal együtt