

Datenblatt für Artikel: LID16083--

Tubos MAL 10W GU10 IP20 100-240V Dimm metálszürke

Mennyezeti mélysugárzó



Technische Daten

Dimmelhető	fényforrás függvénye igen
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezeti lámpatest
Fényforrás	MR16 LED retrofit lámpa
Fényforrást tartalmaz	nem
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	GU10
Teljesítmény (W)	10
AC tápfeszültség (V)	100-240
Üzemi áram mA (mA)	
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Szín	metal grey
Anyag	alumínium

Technische Daten - Fortsetzung

Magasság (mm)	250
Átmérő (mm)	75
Választható tartozék	LID17278--;LID17279--;LID17203--;LID13226--;LID14508--;LID15671--;LID16949--;LID16223--;LID13106--
Szükséges tartozék	LID15076--; LID15077--; LID15078--; LID15080--; LID15079--; LID15081--; LID15938--; LID15912--;
ØxMA mm	75x250

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tubos MAL 10W GU10 IP20 100-240V Dimm metálszürke	LID16083
Mennyezeti mélysugárzó	
Szükséges tartozék	
Reflektor, Tubos, fekete	LID15076
Reflektor, Tubos, sárgaréz	LID15077
Reflektor, Tubos, szürke	LID15078
Reflektor, Tubos, réz	LID15080
Reflektor, Tubos, fehér	LID15079
Reflektor, Tubos, arany	LID15081
Tükör Tubos Antique réz	LID15938
kiegészítő	
Tükör Tubos sötét króm	LID15912
Tartozék	
Választható tartozék	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 38°	LID17278
Alkalmas magas környezeti hőmérsékletű zárt lámpatestekhez	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 38° dim	LID17279
Alkalmas magas környezeti hőmérsékletű zárt lámpatestekhez	
LED Fényforrás 4W GU10 300lm 930 220-240V Dimm 60° fehér	LID17203
Biztonsági fényforrás, 3h áthidalására	
COB LED GU10, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V	LID13226
LED Fényforrás 6W GU10 500lm 3000K CRI85 220-240V Dimm 60°	LID14508
dimmelhető	
LED Fényforrás 6W GU10 500lm 3000K CRI85 220-240V 60° fekete	LID15671
Fényforrás	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port	LID16949
Vészvilágítási akku-inverter 3h 3W MR16 LED-hez	LID16223
0	
Vészvilágítási előtét GU10 LED-hez, 3-8,5W 3h	LID13106
This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	